




# TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude



## Female NPT | Female MP

---



Part no.	Description	Side A	Side B	ID	HEX	L	MAWP
D9DFC 02FA04 01	1/8 F-NPT F-MP 1/4 15k 316D	1/8	1/4	2.8	5/8   16	33	15k
D9DFC 02FA06 01	1/8 F-NPT F-MP 3/8 15k 316D	1/8	3/8	5.2	3/4   19	36	15k
D9DFC 02FA09 01	1/8 F-NPT F-MP 9/16 15k 316D	1/8	9/16	6	1   26	41	15k
D9DFC 04FA04 01	1/4 F-NPT F-MP 1/4 15k 316D	1/4	1/4	2.8	3/4   19	36	15k
D9DFC 04FA06 01	1/4 F-NPT F-MP 3/8 15k 316D	1/4	3/8	5.2	3/4   19	39	15k
D9DFC 04FA09 01	1/4 F-NPT F-MP 9/16 15k 316D	1/4	9/16	8	1   26	44	15k
D9DFC 06FA04 01	3/8 F-NPT F-MP 1/4 15k 316D	3/8	1/4	2.8	1   26	39	15k
D9DFC 06FA06 01	3/8 F-NPT F-MP 3/8 15k 316D	3/8	3/8	5.2	1   26	42	15k
D9DFC 06FA09 01	3/8 F-NPT F-MP 9/16 15k 316D	3/8	9/16	9	1   26	47	15k
D9DFC 08FA04 01	1/2 F-NPT F-MP 1/4 15k 316D	1/2	1/4	2.8	1+3/16   30	44	15k
D9DFC 08FA06 01	1/2 F-NPT F-MP 3/8 15k 316D	1/2	3/8	5.2	1+3/16   30	47	15k
D9DFC 08FA09 01	1/2 F-NPT F-MP 9/16 15k 316D	1/2	9/16	9	1+3/16   30	52	15k
D9DFC 08FA12 01	1/2 F-NPT F-MP 3/4 15k 316D	1/2	3/4	13	1+3/8   35	58	15k
D9CFC1 2FA060 1	3/4 F-NPT F-MP 3/8 10k 316D	3/4	3/8	5.2	1+3/8   35	47	10k
D9CFC1 2FA090 1	3/4 F-NPT F-MP 9/16 10k 316D	3/4	9/16	9	1+3/8   35	52	10k
D9CFC1 2FA1201	3/4 F-NPT F-MP 3/4 10k 316D	3/4	3/4	13	1+3/8   35	58	10k
D9CFC1 2FA1601	3/4 F-NPT F-MP 1 10k 316D	3/4	1.00	17.5	1+3/4   45	71	10k
D9CFC1 6FA060 1	1 F-NPT F-MP 3/8 10k 316D	1.00	3/8	5.2	1+3/4   45	53	10k
D9CFC1 6FA090 1	1 F-NPT F-MP 9/16 10k 316D	1.00	9/16	9	1+3/4   45	58	10k
D9CFC1 6FA1201	1 F-NPT F-MP 3/4 10k 316D	1.00	3/4	13	1+3/4   45	64	10k
D9CFC1 6FA1601	1 F-NPT F-MP 1 10k 316D	1.00	1.00	17.5	1+3/4   45	77	10k

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.

Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 11/04/2026

[www.transferoil.com](http://www.transferoil.com)